

## Der Vodafone Traum-Paar-Effekt

Die Entsperr-  
Anleitung für das  
Qbowl von  
Samsung gibt's  
im InfoDok  
582

### Entsperrung von CallYa-Handys mit SIM-Lock

Das sensationell günstige CallYa-Paket ist ein top-aktuelles Handy plus CallYa-Karte zum unschlagbaren Preis. Und den gibt's nur deshalb, weil das Handy ausschließlich mit dieser CallYa-Karte funktioniert. Damit Sie das Paar trennen können, entweder 100 Euro zahlen oder 24 Monate warten. Dann kann Ihr Handy auch mit anderen SIM-Karten „fremdgehen“.

#### Vorteile

- Top-aktuelles Handy plus CallYa-Karte zum unschlagbar günstigen Preis
- Für einmalig 100 Euro oder nach 24 Monaten das CallYa-Handy mit SIM-Lock zu entsperren und auch mit anderen SIM-Karten nutzen

#### Preise

- Vor Ablauf der 24 Monate können Sie Ihr Handy für 100 Euro „freikaufen“.

#### So funktioniert's

[mehr auf Seite 2](#)

- **Im Internet:** nach Ablauf von 24 Monaten per Entsperr-Code im Internet auf [www.vodafone.de](http://www.vodafone.de) > Privat > Hilfe & Kundenservice > CallYa-Handy entsperren.
- **Per Tastatureingabe:** nach Ablauf von 24 Monaten mit Ihrem CallYa-Handy unter **0 172/22 9 11**. Bitte behalten Sie für die Abfrage die IMEI-Nummer des SIM-Lock-Handys bereit. Wenn Sie mit Ihrer CallYa-Karte aus dem deutschen Vodafone-Netz anrufen, ist dieser Anruf für Sie kostenlos.
- **Per Freikauf-Antrag:** vor Ablauf der 24 Monate Ihr Handy für 100 Euro freikaufen. Einfach den Freikauf-Antrag auf [Seite 6](#) in diesem Dokument ausfüllen und an die Vodafone-Kundenbetreuung schicken oder an die **0 21 02/98 65 75** faxen. Anschließend nur noch die Freikaufpauschale von 100 Euro auf Ihr CallYa-Konto aufladen und Ihr Handy per Entsperr-Code entsperren.
- Die Entsperr-Anleitung für Ihr CallYa-Handy finden Sie ab [Seite 3](#).

Viel Spaß mit den Services von Vodafone!

Ihre Vodafone-Kundenbetreuung



**Wussten Sie schon?** Sie können bei MeinVodafone und MeinDSL & Festnetz jede Menge selbst erledigen: zum Beispiel Ihre Adresse ändern oder Ihren Kontostand prüfen – bequem, schnell und kostenlos. Gehen Sie einfach mal in Ihr persönliches Service-Portal auf [www.vodafone.de/meinvodafone](http://www.vodafone.de/meinvodafone). Hilfe dazu gibt's in den InfoDoks [202](#) (MeinVodafone) und [201](#) (MeinDSL & Festnetz).

## So funktioniert's

### So schnell und einfach können Sie Ihr CallYa-Handy entsperren:

- 1. Im Internet:** Nach Ablauf von 24 Monaten veröffentlichen wir einen Entsperr-Code im Internet. Mit diesem können Sie Ihr CallYa-Handy entsperren. Den Entsperr-Code finden Sie im Internet auf [www.vodafone.de](http://www.vodafone.de) im Bereich »Privat« > »Services nutzen« > »Rund um CallYa« > »CallYa-Handy entsperren«
- 2. Per Tastatureingabe:** Nach Ablauf von 24 Monaten können Sie den Entsperr-Code per Tastaturabfrage abrufen. Wählen Sie hierzu mit Ihrem CallYa-Handy die Rufnummer **01 72/22 9 11**. Eine automatische Ansage führt Sie durch das Menü. Wenn Sie mit Ihrer CallYa-Karte aus dem deutschen Vodafone-Netz anrufen, ist dieser Anruf für Sie kostenlos.
- 3. Per Freikauf-Auftrag:** Vor Ablauf der 24 Monate können Sie Ihr CallYa-Handy für 100 Euro freikaufen. Hierzu senden Sie uns einfach den Freikauf-Antrag auf der nächsten Seite ausgefüllt zu. Laden Sie die Freikauf-Pauschale z. B. mit Vodafone CallNews auf Ihr CallYa-Konto auf. Wir buchen diese dann von Ihrem CallYa-Konto ab. Ungefähr drei Tage nach Aufladen der 100 Euro auf Ihr CallYa-Konto erfahren Sie dann Ihren Entsperr-Code unter [www.vodafone.de](http://www.vodafone.de) im Bereich »Privat« > »Services nutzen« > »Rund um CallYa« > »CallYa-Handy entsperren« oder unter der Rufnummer **01 72/22 9 11**. Kostenlos aus dem deutschen Vodafone-Netz.

**Übrigens:** Die „Fremdgeh-Sperre“ gilt nur für das CallYa-Handy. Ihre CallYa-Karte können Sie in jedes andere Mobiltelefon einlegen und wie gewohnt nutzen.

**Hinweis:** Halten Sie für die Abfrage des Entsperr-Codes die IMEI-Nummer Ihres Mobiltelefons bereit.

**IMEI** steht für „International Mobile Equipment Identify“ und ist die elektronische Gerätenummer Ihres Mobiltelefons. Diese 15-stellige Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Handys (meist unter dem Akku versteckt). Sie können diese Nummer auch über die Tasten-Kombination **\*#06#** abrufen.

**Beachten Sie:** Geben Sie die IMEI-Nummer auf jeden Fall korrekt an. Ansonsten könnte der Entsperr-Code falsch sein.

### Was Sie über den Entsperr-Code wissen müssen

Den Code können Sie nur eingeben, wenn Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy einlegen. Das Gerät fragt dann nach dem Einschalten nach dem Entsperr-Code.



**Achtung!** Wenn Sie den Entsperr-Code fünfmal hintereinander falsch eingeben, wird Ihr CallYa-Handy dauerhaft gesperrt.

**Tipp:** Falls Sie mal ein gebrauchtes Handy kaufen wollen, sollten Sie unbedingt vorher testen, ob es mit Ihrer CallYa-Karte funktioniert. Falls nicht, ist es unter Umständen gesperrt.

## Entsperr-Anleitung für Ihr CallYa-Handy

Da es unterschiedliche Handytypen gibt, variieren dementsprechend auch die Menüführungen.

Für alle gilt aber: zum Entsperrn zunächst eine andere SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy einlegen und beim Einschalten zuerst den PIN-Code der neu eingelegten SIM-Karte eingeben. Alle weiteren Angaben sind vom Hersteller und vom Handtyp abhängig. Geben Sie die Tasten-Kombinationen sowie die „\*“- und „#“-Zeichen genau wie beschrieben ein. Beachten Sie die Reihenfolge! Wenn Sie den Entsperr-Code fünfmal hintereinander falsch eingeben, dann wird Ihr CallYa-Handy dauerhaft gesperrt. In der folgenden Liste finden Sie die zu Ihrem CallYa-Handy passende Entsperr-Anleitung. Bei Fragen wenden Sie sich einfach unter **01 72/22 9 11** an das CallYa-Team.

### Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung

|  |  |
|--|--|
| <b>Alcatel</b>   |  |
| One Touch Club   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Netzcode?</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“</li> </ol>   |
| <b>LG</b>  |  |
| KP100, KP230, GB 102   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Erlaubte SIM einlegen</b>“</li> <li>3. Drücken Sie mit der rechten Funktionstaste „<b>Entsperr.</b>“</li> <li>4. Die Meldung „SIM-Lock“ erscheint</li> <li>5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein</li> </ol>   |
| KS 360   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Erlaubte SIM einlegen</b>“</li> <li>3. Geben Sie über „Menü – Anrufen“ folgendes ein: 2945#*71001#</li> <li>4. Starten Sie das Entsperrcode-Eingabefeld</li> <li>5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein</li> <li>6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“</li> </ol>   |
| KP 500   | <p><b>Mit eingelegter SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Handy ein und lassen Sie sich ins Netz einbuchen</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>SIM gesperrt</b>“</li> <li>3. Geben Sie über „Menü – Anrufen“ folgendes ein: 2945#*71001#</li> <li>4. Wählen Sie den Punkt „UnLock USIM“ aus und geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein</li> <li>5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“</li> </ol> <p><b>Ohne SIM-Karte im Handy:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Handy ein</li> <li>2. Geben Sie über „Menü – Anrufen“ folgendes ein: 2945#*71001#</li> <li>3. Wählen Sie den Punkt „UnLock USIM“ aus</li> <li>4. Wählen Sie den Punkt „NetworkSubsetLock“ aus</li> <li>5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein</li> <li>6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“</li> </ol> |
| <b>Motorola</b>  |  |
| C200, C975, C980, E770v, K3, V3, V6, V180, V525, V975, V980, V1050 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Subsidy-Kennwort eingeben</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“</li> </ol>   |
| C115/116   | Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Ersatzpasswort</b> “   |
| C118, C139   | Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Subsidy-Kennwort</b> “ oder „ <b>Gerätesperrcode</b> “   |
| C121, C123, C140   | Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Subsidy-Kennwort</b> “   |
| C450   | Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Gültige SIM einlegen</b> “   |
| F3   | Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc.   |


**Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | Display-Anzeige: „ <b>Prompt Gesperrt (voice prompt Subsidy Code eingeben)</b> “   |
| T191                                | Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Code eingeben</b> “  |
| T2288                               | Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Jetzt Spezialcode eingeben</b> “   |
| U9                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Subsidy-Sperre</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „Ok“</li> </ol>   |
| W156, W180, W208, W220, W230, W379v | Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Subsidy-Passwort</b> “   |
| Z8                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Warnung Netbetreiber-Sperrcode ist aktiviert</b>“<br/><b>Linker Softkey „Weiter“</b></li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein – mit <b>**57*</b> gelangen Sie zur Entsperrcode-Eingabe</li> </ol>  |
| <b>Nokia</b>                        |  |
| 3210, 3310, 3410, 5110, 5210        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>SIM-Karte nicht angenommen</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein:<br/><b>#pw+&lt;Entsperrcode&gt;#</b></li> <li>4. Bestätigen Sie die Entsperrung</li> </ol> <p><b>Hinweise:</b><br/>Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken<br/>Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken<br/>Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken</p>   |
| 3100                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Telefon beschränkt</b>“</li> <li>3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey &lt;Aufheben&gt;</li> <li>4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein:<br/><b>#pw+&lt;Entsperr-Code&gt;+7#</b></li> <li>5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“</li> </ol> <p><b>Hinweise:</b><br/>Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken<br/>Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken<br/>Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken</p> |
| 3200                                | Anleitung wie beim 3210, 3310, 3410 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Telefonfunktion eingeschränkt</b> “  |
| 3510                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Telefon eingeschränkt</b>“</li> <li>3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey &lt;Löschen&gt;</li> <li>4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein:<br/><b>#pw+&lt;Entsperr-Code&gt;#</b></li> <li>5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“</li> </ol> <p><b>Hinweise:</b><br/>Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken<br/>Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken<br/>Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken</p> |
| 3510i                               | Anleitung wie beim 3210, 3310, 3410 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>SIM ungültig</b> “   |
| 1600, 1208, 1650, 2310              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>SIM ungültig</b>“</li> <li>3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey &lt;Aufheben&gt;</li> <li>4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein:<br/><b>#pw+&lt;Entsperr-Code&gt;+7#</b></li> <li>5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“</li> </ol>   |


**Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung**

|   |  |
|---|--|
|   | <b>Hinweise:</b><br>Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken<br>Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken<br>Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken  |
| 6030, 2600, 2600 classic, 2610, 2630, 5140i, 6300, 6230i  | Anleitung wie beim 1600 und 2600 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Benutzung des Telefons eingeschränkt</b> “  |
| <b>Philips</b>  |  |
| Savvy, Savvy Vogue, Azalis 288  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>PCK</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Eingabe per Softkey</li> </ol>  |
| <b>Sagem</b>  |  |
| MC930, MC939, MW930, MW3026 Load-a-Game, MY-3026 Load-a-Game, MY-V55, MY-V56, MY-V65, MY-V75, MY-X1 Trio, MY-X3, MY-X5, MY-X5m, MY-X6, MY-X2-2, MY-400V, MY-201X, MY-210X, MY-411V, MY-511X | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>SIM locked</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Entsperrung</li> </ol>   |
| MC922   | Anleitung wie beim MC930, MC939, MW930 etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>SIM-Sperre</b> “  |
| MY-V85  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>SIM nicht zulässig</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Eingabe per Softkey</li> </ol>  |
| <b>Samsung</b>  |  |
| SGH-Z500, SGH-Z140V, SGH-ZV10,SGH-ZV140, SGH-Z500V  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Ungültige SIM. Untergruppensperre</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey)</li> </ol>                                   |
| SGH-X640, SGH-M110, SGH-M220  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Provider-Sperre</b>“ „<b>Passwort eingeben</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey)</li> </ol>                          |
| SGH-X660  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Bitte richtige SIM einlegen</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein:<br/><b>#0111*&lt;UnlockCode&gt;#</b></li> <li>4. Bestätigen Sie die Entsperrung</li> </ol> |
| SGH-D900i   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Netzsperr</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey)</li> </ol>   |
| SGH-J700,   | Anleitung wie beim SGH-D900i<br>Display-Anzeige: „ <b>Provider-Sperre</b> “  |
| SGH-X150, SGH-X160  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>SIM ungültig</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein:<br/><b>#0111*&lt;UnlockCode&gt;#</b></li> <li>4. Bestätigen Sie die Entsperrung</li> </ol>                |
| B2100V, S3110   | Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Netzsperr --- Passwort</b> “   |
| E1080, E1310V   | Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Provider-Sperre --- Passwort</b> “   |


**Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung**

|  |  |
|--|--|
| S3650  | Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, etc.<br>Display-Anzeige: „ <b>Provider-Sperre</b> “  |
| <b>Sharp</b>   |  |
| GX15   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Entsperren</b>“ „<b>PCK eingeben</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)</li> </ol>  |
| <b>Sendo</b>   |  |
| SV 663   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>SIM locked</b>“</li> <li>3. Geben Sie den Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Eingabe</li> </ol>   |
| <b>Siemens</b>   |  |
| A31, A35, A50, A52, A55, A57, A65, A70, C28, C35i, C45, C55, C60, C72v, CF110, CV65, M35i, M50 Load-a-Game | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Gerät gesperrt</b>“ oder „<b>Subset-Code</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein:<br/><b>*#0004*<i>&lt;Entsperr-Code&gt;</i>#</b></li> <li>4. Bestätigen Sie die Entsperrung</li> </ol>   |
| <b>Sony</b>  |  |
| C1, CD5  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Karten-Bindung</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein:<br/><b>*#7465625*99*<i>&lt;Entsperr-Code&gt;</i></b></li> <li>4. Bestätigen Sie die Entsperrung</li> </ol>  |
| <b>Sony Ericsson</b>   |  |
| T200, T290i, T610  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Richtige SIM-Karte einlegen</b>“</li> <li>3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: <b>Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste</b></li> <li>4. Display-Anzeige: „<b>Personalisiert mit MNC2</b>“ „<b>NSCK</b>“</li> <li>5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)</li> </ol>                 |
| V600i  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Richtige SIM-Karte einlegen</b>“</li> <li>3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: <b>Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste</b></li> <li>4. Display-Anzeige: „<b>Personalisiert mit MNC2</b>“ „<b>NSCK</b>“</li> <li>5. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)</li> </ol>                |
| J100   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>OPERATORKENNW.</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>4. Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK“ (Softkey)</li> </ol>  |
| J110i, J132, T303, T250i, W205, W302   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Richtige SIM-Karte einlegen</b>“</li> <li>3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: <b>Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste</b></li> <li>4. Display-Anzeige: „<b>Personalisiert mit MNC2</b>“ „<b>ESL</b>“</li> <li>5. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)</li> </ol>                 |
| W200i  | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>8. Display-Anzeige: „<b>Richtige SIM-Karte einlegen</b>“</li> <li>9. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: <b>Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste</b></li> <li>10. Display-Anzeige: „<b>Personalisiert mit MNC2 &gt; Netz wählen &gt; NCK</b>“</li> <li>11. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein</li> <li>12. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)</li> </ol> |
| <b>Trium</b>   |  |
| Astral und Galaxy, Geo-@, Mars Standard, Mars Load-a-Game,   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Falsche SIM: Tel. gesperrt</b>“ oder „<b>Ungültige SIM</b>“</li> </ol>  |

**Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Neptune Standard, Neptune Load-a-Game | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Halten Sie die Sternchentaste gedrückt und geben Sie <b>574243</b> ein</li> <li>4. Display-Anzeige: „NS entsperren: Ja/Nein?“</li> <li>5. „Ja“ auswählen</li> <li>6. Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperr-Code</li> <li>7. Bestätigen Sie die Entsperrung</li> </ol>  |
| <b>Vodafone</b>                       |   |
| 125, 225                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>Netzwerkentsperrcode</b>“</li> <li>3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code</li> <li>4. Bestätigen Sie die Entsperrung</li> </ol>  |
| 227, 228, 225 refresh                 | Anleitung wie beim 125 und 225<br>Displaymeldung: „ <b>Sie müssen Ihr Gerät entsperren, um die aktuelle SIM-Karte benutzen zu können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber [OK -&gt; Netzwerkentsperrcode]</b> “  |
| 235 Leo                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>SIM-Karte kann nicht verwendet werden</b>“</li> <li>3. Gehen Sie ins Menü und geben Sie den Entsperr-Code ein</li> </ol>   |
| 332, 710                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>NCK-Code eingeben</b>“</li> <li>3. Drücken Sie den linken Softkey „NCK“</li> <li>4. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code</li> <li>5. Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK“ (linker Softkey)</li> <li>6. Die folgende Meldung „SIM-LOCK deaktiviert, Neu starten?“ mit „JA“ (linker Softkey) bestätigen. Bei „Nein“ wird der eingegebene Code verworfen und die Eingabemaske zurückgekehrt</li> </ol> |
| 725                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein</li> <li>2. Display-Anzeige: „<b>SIM nicht erlaubt</b>“</li> <li>3. Drücken Sie den linken Softkey „NCK“</li> <li>4. Geben Sie den 15-stelligen Entsperr-Code</li> <li>5. Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK“ (linker Softkey)</li> <li>6. Die folgende Meldung „SIM-LOCK deaktiviert, Neu starten?“ mit „JA“ (linker Softkey) bestätigen. Bei „Nein“ wird der eingegebene Code verworfen und die Eingabemaske zurückgekehrt</li> </ol> |

**Hinweis:** Die Entsperr-Anleitung für das Qbowl von Samsung finden Sie im Vodafone InfoDok [582](#).

Schicken Sie diesen Auftrag bitte an:

Vodafone D2 GmbH  
Kundenbetreuung  
40875 Ratingen

oder per Fax an: **0 21 02/98 65 75**

## Ja, ich möchte mein CallYa-Handy entsperren.

Meine CallYa-Nummer  /

Meine Adresse:

Frau  Herr  Firma

Name

Vorname  Geburtsdatum

Firma

Straße  Hausnr.

PLZ  Ort

E-Mail, falls vorhanden

Mein CallYa-Handy:

IMEI-Nr.\* (15-stellig):

Mein Handy ist ein:  
(genaue Typbezeichnung)

Ort

Datum

Firmenstempel /  
Unterschrift

 

Durch die Angabe Ihrer Telefonnummer erleichtern Sie uns eventuelle Rückfragen. Bitte geben Sie die Nummer an, unter der wir Sie zu den üblichen Geschäftszeiten erreichen.

Tel:  /

\* **IMEI** steht für „International Mobile Equipment Identity“ und ist die elektronische Gerätenummer Ihres Mobiltelefons. Diese 15-stellige Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Handys (meist unter dem Akku versteckt). Bei den meisten Modellen können Sie sie auch über die Tasten-Kombination **\*#06#** abrufen.

**Hinweis:** Bitte geben Sie die IMEI-Nummer auf jeden Fall korrekt an. Ansonsten könnte der Sperr-Code falsch sein.